

A1

The screenshot shows the 'Mes résidences' page with a search bar and a list of residences. A dropdown menu is open under 'Nos autres outils', showing options like 'Envoi de sms', 'Services Vigik', 'ProPass', 'Programmation', 'Coffre à clés', and 'Prestataire'. The 'Programmation' option is highlighted.

A1

Connectez vous au site de gestion [www.intratone.info](http://www.intratone.info) et allez dans l'onglet « Nos autres outils ».

A2

Sélectionnez le menu « Programmation ».

The screenshot shows the 'Programmation' form with fields for 'Résidence', 'Autorisation', 'Appartement n°1/1', 'Premier résident', 'Nb de badges', and 'Nb de Télécommandes'. A search button for the programmer is at the bottom.

A3

A3

Sélectionnez la résidence et le bâtiment souhaités.

A4

Choisissez l'autorisation à affecter aux badges / télécommandes qui vont être programmés.

A5

Indiquez l'appartement actif ainsi que le nombre de badges / télécommandes contenus dans ce dernier.

Programmation en série

intratone

# Programmation en série

avec le programmeur

par code barre

Résidence :

Autorisation :   
L'autorisation concerne les accès suivants :

Appartement n°1/1  
Premier résident  
Nb de badges :   
Nb de Télécommandes :

Appartement précédent    Appartement suivant

Nb de badges final par appa. :   
Nb de télécommandes final par appartement :

Programmeur

Dernier badge lu :

Programmez le même nombre de badges/télécommandes dans chaque appartement :

A6	Définissez le nombre de badges / télécommandes souhaité par appartement.
A7	Posez consécutivement les badges / télécommandes sur le programmeur. Les cases « Nb de badges / Télécommandes » augmentent à chaque programmation. Lorsque le nombre de badges / télécommandes de l'appartement actif est atteint, la case « Appartement n°X/X » bascule sur l'appartement suivant.

Programmez un nombre différent de badges par appartement :

A6	Ne définissez pas le nombre de badges / télécommandes par appartement.
A7	Posez autant de badges / télécommandes souhaités consécutivement sur le programmeur dans l'appartement actif.
A8	Cliquez sur le bouton « Appartement suivant / précédent » pour changer d'appartement actif.
A9	Générez un document imprimable reprenant le nombre et numéro de série des badges / télécommandes par appartement.