



Vous souhaitez qu'un visiteur puisse lancer un appel vers un numéro sans avoir à utiliser les touches de défilement.
Cette fonction n'est disponible que sur les interphones à défilement.
Il est obligatoire de créer une plage horaire qui encadre ce fonctionnement.

Plages horaires

Les plages horaires | Les jours fériés

Ajouter

Nom	Du	Au	Appliqué à	Utilisation(s)
Horaire d'accès aux poubelles	01 Janvier	31 Décembre	Les clés, badges et	0
Horaire du parking	01 Janvier	31 Décembre	Les clés, badoes et télécommandes	0

A1 Une fois connecté sur votre compte www.intratone.info, cliquez sur l'icone « Plages horaires ».

A2 Cliquez ensuite sur « Ajouter »

Nom: Appel direct depuis la touche cloche

Validité: Toute l'année

Inclure les jours fériés:

A3

A4

A5

A6

Dans la plage | Hors plage

Applicé sur: Le bouton d'appel ou P, comme bouton poussoir

Comportement

	dans la plage	hors p
L'appui sur le bouton d'appel ou P, comme bouton poussoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ce bouton est inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- A3 Nommez la plage horaire pour la retrouver facilement.
- A4 Si vous souhaitez limiter les horaires, modifier le planning.
- A5 Dans la liste déroulante, choisissez « Le bouton d'appel » ou P comme bouton poussoir.
- A6 Dans le tableau qui apparaît en dessous, décochez toutes les cases. (IMPORTANT)

Appel direct depuis la touche cloche

Mes résidences

Tableau d'affichage

Plages horaires

Gérer / rechercher

Nos autres outils



INTRATONE
Sébastien



A7

Mes résidences

10 sites (1 à 10)

Rechercher un site

Tout mettre à jour

Affichage



A8

A7

Cliquez sur l'onglet « Mes résidences »

A8

Choisissez la résidence où est installée l'interphone.

← Retour à mes sites

Ma résidence de démonstration

12 rue des démonstrations
44190 Nantes

Résidence simplifiée



Détails de la résidence

+ Créer

Importer

Exporter

Accès et matériels



Hall

A9

Appartements, maisons, villas (0)

Nom

Première fiche

Résident(s)

A9

Sélectionnez l'interphone qui doit utiliser ce fonctionnement.

Appel direct depuis la touche cloche

Accès extérieur

Nom de l'accès

Hall



Changer le logo

Interphone vidéo Intracode écran couleur

01-0201

Connecté sur la centrale

Connect it 78832603

Configurer

B1

Afficher les noms

Affichage

Coffre à clés

Ajouter

Plage d'accès libre

-Choix d'une plage-

Configurer la centrale

Enregistrer

Supprimer

B1

Cliquez sur « Configurer ».

Centrale

03-0102 | HCIC12 avec bloc GSM ou platine Visio 3G

03-0102

Pas à jour

Nom
Langue
Numéro de série
N° de contrat
Téléphone / N° de module
Carte Porte 2
Carte Porte 3
Carte Porte 4
Commentaire

Connect it
Français
78832603
PHM2195
0700006855100 / 2091693343
Oui Non
Oui Non
Oui Non

Enregistrer Supprimer Mettre à jour

CONNECT.IT

Connecteur 1

Hall

CONNECT-IT

0 Connect.IT

Configurez moi

Gérez les alertes

B2

B2

Sélectionnez « Configurer moi » sur l'interphone souhaité.

Appel direct depuis la touche cloche

Volume Haut Parleur

Message texte (sinon l'heure)

Message fixe ou défilant **Fixe** **Défilant**

Message affiché sur la platine

- SELECTIONNER UN
- NOM EN APPUYANT
- SUR LES FLECHES
- PUIS APPELER...

Paramétrage de la caméra

Fonctionnement par défaut du clavier

Activer le mode apprentissage dans les appartements **Plus d'informations : cliquez-ici**

Attention, si vous activez cet apprentissage, les badges ouvriront les portes.

Plage horaire du bouton d'appel

N° du téléphone du bouton d'appel

Configuration des accès déportés VIGIK		
Résidence	Accès	Oui/Non
Ma résidence de démo	Hall	<input checked="" type="checkbox"/>

B3

B4

- B3** Dans « Plage horaire du bouton d'appel », choisissez la plage horaire précédemment créée.
- B4** Renseigner le N° de téléphone qui devra être appelé lors de l'appui sur la touche cloche.

Option : Si vous voulez que ces appels soient en vidéo :

La Fiche

Nom

Identifiant

Téléphone principal

Téléphone secondaire


Tapez pour activer une pause lors de l'appel

N° abrégé

type d'affichage

Affichage

Plage horaire



- B5** Si vous souhaitez des appels vidéos, il faut que ce N° soit renseigné dans une fiche (dans un appartement).