

Een tijdsbereik aanmaken

Beheer Website gebruiksaanwijzing

intratone

Tijdsbereiken maken het mogelijk patroon te definiëren voor de uren van de dag. Ze kunnen worden gebruikt op badges, codes, en om vrije toegang in te regelen

STAP 1: Log in op je Intratone.info account

1

Uw gebruikersnaam

Uw wachtwoord

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Loggen

Ik heb nog geen account

- Een residentie overdragen
- Catalogi en productiesiden
- Een retourformulier invullen
- USB programmeur installeren
- De algemene voorwaarden raadplegen
- Toegang tot technische support

STAP 2: Vanaf de homepage klikt u op “Tijdsbereiken” in the menu STAP 3: Klik op “Toevoegen”.

Mijn residenties Groepssleutels Informatiescherm **Tijdsbereiken** Beheren / zoeken Onze andere tools

2

Tijdsbereiken

De tijdsbereiken De feestdagen

Toevoegen

3

Naam	van	tot	Toegepast op
9h 17h	01 januari	31 december	De buiten-/binnentoeegangen

STAP 4: Maak een nieuwe naam aan

STAP 5: klik op de groene tijdbalken om het aan te passen

Naam

Geldigheid Het hele jaar

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

binnen het bereik buiten het bereik

De week bepalen

Toegepast op

Registreren Terug

STAP 6: Selecteer de gewenste tijden voor elke dag

STAP 7: Klik op het oranje pijltje aan de rechterkant wanneer u dezelfde selectie zou willen kopiëren naar de volgende rij. Klik op "Registreren".

Bepalen van de week

Dagen van de week	Bereik 1		Bereik 2	
Maandag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Dinsdag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Woensdag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Donderdag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Vrijdag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Zaterdag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00
Zondag	Van 00:00	tot 24:00	Van 00:00	tot 00:00

Registreren

STAP 8: Bepaal hoe u deze tijdsbereiken zou willen toepassen

Naam

Geldigheid

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

De week bepalen

Toegepast op

De sleutels, badges en afstandsbedieningen
De buiten-/binnentoeegangen
De toetsenbordcodes
De alarmen
De oproepknop of D, van drukknop

8

STEP 9: Klik op "Registreren".

Naam

Geldigheid

De feestdagen toevoegen

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

binnen het bereik
 buiten het bereik

De week bepalen

Toegepast op

Gedrag	binnen het bereik	buiten het bereik
Een druk op de oproepknop zet de oproep in werking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De deur wordt geopend door een druk op de oproepknop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het gebruik van het oproepnummer is actief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het fiche verschijnt op de display	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het primaire telefoonnummer is in gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het secundaire nummer wordt gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het doorkiesnummer van het paneel is in gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9